

Nr.	Wert	Kode nr.	Preis
C1	32	28.180.130	
C2	32	28.180.130	
C4	50	28.182.320	
C5	0.1	28.199.090	
C6	0.1	28.199.090	
C8	50000	28.199.060	
C9	0.1	28.199.090	
C10	11-490		
C11	11-490	28.211.420	
C12	11-490		
C13	12-170	Siehe Spule	
C14	2.5-30		
C15	2.5-30		
C17	2.5-30		
C18	2.5-30		
C22	12-170	28.211.310	
C23	12-170	Siehe Spule	
C24	12-170	28.211.310	
C25	12-170	Siehe Spule	
C26	(A14) 500	28.190.200	
C28	10	28.206.340	
C29	16000	28.199.010	
C30	25000	28.199.030	
C31	16	28.206.360	
C32	700	28.192.260	
C33	1490	28.192.270	
C34	100	28.206.270	
C35	0.1	28.199.090	
C36	6.4	28.206.320	
C37	10000	28.198.990	
C38	100	28.206.270	
C41	4000	28.199.710	
C42	50000	28.199.820	
C44	0.1	28.199.090	
C45	2	28.205.880	
C46	2.5-30	28.211.320	
C47	20	28.206.370	
C49	800	28.190.220	
C50	10	28.206.340	

WIDERSTÄNDE			
Nr.	Wert	Kode nr.	Preis
R1	80000/3 Ohm	28.771.090	
R2	3200 Ohm	28.770.300	
R4	250 Ohm	28.773.640	
R5	250 Ohm	28.773.640	
R9	100 Ohm	28.774.630	
R10	0.1 M. Ohm	28.773.900	
R11	50000 Ohm	28.773.870	
R12	1 M. Ohm	28.774.000	
R13	0.5 M. Ohm	28.773.970	
R14	0.1 M. Ohm	28.773.900	
R15	0.5 M. Ohm	28.811.280	
R15	(A16) 0.5 M. Ohm	28.810.190	
R16	40000 Ohm	28.773.860	
R17	1 M. Ohm	28.774.000	
R18	125 Ohm	28.774.640	
R22	50000 Ohm	28.811.020	
R22	(A16) 50000 Ohm	28.811.310	
R23	100 Ohm	28.770.150	
R24	0.1 M. Ohm	28.770.450	
R25	1000 Ohm	28.773.700	
R26	32 Ohm	28.773.550	
R31	10000 Ohm	28.773.800	
R32	50 Ohm	28.773.570	
Z1	0.3 Amp.	08.100.960	
Z2	0.3 Amp.	08.100.960	

WIDERSTÄNDE

Nr.	Wert	Kodenummer	Nr.	Wert	Kodenummer
R1	400 ohm	28.770.210	R12	1 M. ohm	28.770.550
R2	2000 ohm	28.802.660	R13	160 ohm	28.770.170
R3	25000 ohm	28.770.390	R14	50 ohm	28.773.570
R4	0.1 M. ohm	28.770.450	R15	80 ohm	28.770.140
R5	0.5 M. ohm	28.770.520	R17	100 ohm	28.773.600
R6	50000 ohm	28.770.420	R18	50000 ohm	49.471.000
R7	320 ohm	28.770.200	R19	4000 ohm	28.770.310
R8	0.1 M. ohm	28.770.450	R20	80000 ohm	28.770.440
R9	2 M. ohm	28.771.230	R21	0.16 M. ohm	28.770.470
R10	0.5 M. ohm	49.500.010	R25	20000 ohm	28.770.380
R11	10000 ohm	28.770.350	R26	40 ohm	28.770.110

SPULEN

Nr.	Umschreibung	Kode nr.	Nr.	Umschreibung	Kode nr.
S1	Speisungs- transformator	28.529.540	S14	Oszill. Spule	28.570.500
S2			S15	2.5-30 µµF	
S3			S16	2.5-30 µµF	
S4			S17	KW Osz. Spule	28.587.090
S5	Drossel	28.546.080	C17	Z.F. Spule	28.570.520
S6	Z.F. Saug Kreis	28.570.480	C18	12-170 µµF	
C13	12-170 µµF		S18	2. Z.F. Spule	28.570.720
S7	Antennespule		S19	12-170 µµF	
S8	mit Stromkopplung		S20	Lautsprecher Transf.	28.529.790
C14	2.5-30 µµF		S21	Lautsprecher Spule	28.220.200
S9			C23		
S10			S22		
S11	2. Bandfilterspule		S23		
S12			S24		
C15	2.5-30 µµF	28.570.490	C25		
S13	KW-HF-Spule	28.587.080	S26		
			S27		
			S30		
			S28		

456 A

STROM- UND SPANNUNGSTABELLE GEMESSEN MIT DEM UNIVERSALMESSGERÄT TYPE 4256.

	L1	L2	L4	
V _A	225	235	220	V
V _E	g ²⁻³⁻⁵ 80	80	255	V
V _G	2*	2*	9*	V
I _a	2	6,3	33,7	mA
I _g	g ³⁻⁵ = 1.15 g ² = 8	2,2	3,8	mA

* gemessen zwischen chassis und kathode. Primär 220 V bei 216 mA.

Die angegebenen Zahlen sind Mittelwerte gemessen an mehreren Geräten mit einem Messgerät (Widerstand 2000 Ohm/Volt). Die Ströme und Spannungen können von obigen Werten beträchtlich abweichen, ohne dass deshalb ein Fehler vorzuliegen braucht.

RÖHREN

L1	L2	L3	L4	L5	L6-7
AK2	AK3	AB2	AL4	AZI	8042-07