



X - PUNTO ROSSO

PHILIPS RADIO - Mod. BI 510 A - La taratura si effettua nell'ordine: corte, banda allargata, medie. Corte a 16,5 ed a 6 Mc; banda allargata a 9,4 Mc, medie a 1630 e 518 kc. Media frequenza a 468 kc. Massima tensione anodica disponibile 256 V alla placca della finale, 254 V allo schermo, 6,6 V al catodo. Al filamento della AZ31 vi sono 280 V.