



Dati tecnici.

Valvole impiegate:

1 tipo 6AU6 amplificatore, limitatore,

1 tipo 6T8 rivel. a rapp. preamplif. B.F.

1 tipo 6AQ5 finale suono.

Frequenza: 5,5 MHz.

Modulazione di frequenza.

Sensib., modulaz. 100 % (deviaz. 50 kHz)

per uscita 80 mW 10 mV

Alimentazione:

filamenti 6,3 - 1,3 A.c.a.

anodica finale 250 V - 45 mA

anodica M.F. 150 V - 3 mA

Schema dei collegamenti per l'inserzione

dell'unità N. 7811 nel circuito del televisore.

Anche con questo telaio alcune linguette,

libere, possono essere utilizzate per anco-

raggi diversi. L'unità viene fornita già tarata.